

MKP 400 Kullanma Kılavuzu

1) Kullanım Talimatları – Ürün Özellikleri

- Endüstri ve atölyelerde sürekli kaynağa elverişlidir.
- Tamamen izole edilmiştir.
- Ağız izolasyonu ve sap yanmaz ve darbelere dayanıklıdır.
- Sap el kaymalarını önleyecek şekilde dizayn edilmiştir.
- Kablo yüksüğü bakır malzemeden olup , nikel kaplanmıştır.
- Yay ısı deformasyonundan korunmuş ve izole edilmiştir.

2) Güvenlik Uyarıları

- İzolasyon parçalarının tamamı takılı haldeyken kullanılmalıdır.
- Koruyucu eldiven ve kaynak maskesi ile çalışılmalıdır.
- Topraklama pensesi iş parçasına sabitlenmelidir.
- Pense ve kablo bağlantıları su ile temas etmemelidir.

3) Model Özellikleri

Model	Beyan Akımı (A.)	Elektrod Çapı (mm.)	Kablo Kesiti (mm ²)
MKP 400	400	2 - 6	35 - 70

Not : Akım değeri % 60 kullanma faktörü için beyan edilmiştir.

4) Esas Kullanım Amacı

MKP 400 elektrot tutucu görevini görmektedir. Bu işlevinin haricinde kullanılmamalıdır.

5) Paketleme ve Nakliye

MKP 400 , naylon ambalaj içerisinde ve 1 kolide 50 adet bulunmaktadır. Nakliye ve stoklama esnasında naylon ambalajından çıkarılmamalıdır.

6) Montaj ve Demontaj

- Kablo ile pense bağlantısı , kablo yüksüğü vasıtasıyla yapılır.
- Kablonun yüksük içinde kalacak kısmının izolasyonu tamamen soyulmalıdır. Yeterli kesite sahip kablo kullanılmadığında , kablo ucu kat yapılarak yüksüğün içini dolduracak hale getirilmelidir.
- Kaynak kablosu , yüksük içine yerleştirilerek pensenin yuvasına , arkada boşluk kalmayacak şekilde oturtulmalıdır.
- Setuskurlar 6'lık allen anahtar ile sıkılarak kablonun tespiti yapılır. Setuskurlar yüzeyden dışarı taşmamalıdır.
- Demontaj için bu işlemlerin tersi yapılır.

MATSAN Çelik Konst. Kaynak Elm. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Karaköy/İSTANBUL

matsankaynak.com.tr